

DWD181ZJ

Scanner mural 18 V Li-Ion (Produit seul)

Scanner les murs et vous verrez ce qui se cache derrière

Code EAN : 0088381724142



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Type de batterie LXT

Précision

Précision de mesure +/- 5 mm

Capacités spécifiques

Profondeur max de détection bois 25 mm
Profondeur max de détection Métal 180 mm
Prof. max détection Tube plastique 120 mm
Profondeur max de détection câble 120 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Taille de l'écran 4,1 "
Dimensions (L x l x h) 288 x 118 x 108 mm
Poids net EPTA 1,3 à 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Précision de détection élevée
- Multi-détection : Jusqu'à 3 résultats de détection affichés simultanément

- Guide laser
- Détecte les objets dans le béton comme le métal, les câbles électriques, les tuyaux en plastique et plus
- Les voyants LED éclairent autour du scanner mural et dans le sens du déplacement, permettant une détection précise des objets dans l'obscurité
- L'écran couleur indique la position et la profondeur de l'objet sur un grand écran de 4,1 pouces pour une lecture facile de l'information

- La présence d'objet est indiquée visuellement et par signal sonore
- 8 langues sélectionnables : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais et russe
- Le panneau de commande peut être actionné d'une seule main tout en tenant la poignée
- Mode béton sec: pour détecter les fers à béton ou les tuyaux en plastique dans le béton sec
- Mode béton humide: pour détecter les fers à béton ou les tuyaux en plastique dans le béton humide
- Mode partition : pour détecter les montants ou cadre en acier derrière le bois ou dans les cloisons sèches
- Mode de vue radar : pour détecter des objets composites, tels que des armatures et les cavités dans un bloc de béton ou un mur en briques.

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X RN32741155 Moulage MAK-PAC Scanner mural